



- GENERATÖR  
- KONVERTÖR  
- VİBRATÖR  
- DİZEL KAYNAK

31.Sokak No:111 06370 Ostim/ANKARA  
Tel : (0312) 385 02 02 Fax: (0312) 385 08 14  
Fabrika : Kırımhanlığı Cad. No:7 Genişleme Sahası  
1. Organize Sanayi Bölgesi Sincan / ANKARA  
Tel : (0312) 267 58 38 Fax: (0312) 267 58 43  
<http://www.arel.com.tr> e-mail: arel@arel.com.tr

ARCAĞ ELK. MAK.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.

## 8 KVA DİZEL JENERATÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### DİZEL MOTOR :

Markası : Lombardini  
Modeli : 3LD 510  
Silindir Adet : 1 Silindir, Hava Soğutmalı  
Silindir Hacmi : 510 cm<sup>3</sup>  
Devir/HP : 3000 Devir, 12 HP  
Yakıt Tüketimi : 196 gr, HP saat  
Depo Kapasitesi : 5,5 Lt.  
Yağ Tüketimi : 0,022 Kg / Saat  
Yağ Karter Hacmi : 1,750 Lt.

### ALTERNATÖR :

Markası : AREL  
Gücü : 8 KVA Trifaze  
Voltajı : 220/380 +/- % 5  
Akım : 3x12 Amper  
Frekans : 50 Hz.  
Devir : 3000 Devir / Dakika  
Tipi : Senkron Temper Sargılı  
İzolasyon : H Sınıfı  
Koruma : IP 23  
İkaz Şekli : Kendinden Uyarımlı  
Montaj Şekli : Direkt Akuple Kaplinli  
Koruyucu Kafes Şase İçinde  
Pano İçinde : 1 Adet 500 V. Voltmetre  
3 Adet 25 Amp. Ampermetre  
2 Adet Standart Tip Kapaklı Priz  
2 Adet Koruyucu Sigorta Şalter  
2 Adet Kontrol Lambası  
Çalıştırma : İp çekmeli start